wöhner

bornier (01438)



The picture may show a similar product.

Description

Référence **01438** 000A
CRITO®185Power
bornier
3 pôles
vis M12
raccordement par le haut ou par le bas
pour jeux de barres 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Système
185Power

Groupe de produits	07
Sous-groupe	57

Dimensions de l'emballage	1
EAN	4021267014384

ECLASS 6.1 27141146
ECLASS 7.1 27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Homologations

Normes
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Type: CRL185-800

Homologation CCC: no certification required

Données techniques

Details IEC

Normes

IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Electrical data IEC

Courant assigné (IEC): 800 A
Tension assignée (IEC) CA: 690 V

rated peak withstand current I_{pk} max.: 54.1 kA
rated short-time withstand current I_{cw} (0.5 s) max.: 25.9 kA

power dissipation of the article:
The power dissipation at a typical load of 80 % results to 172,8 W.
(The power dissipation at full load would be 270,0 W.)

Supplementary data IEC

Les valeurs suivantes ont été vérifiées par des tests sous certaines conditions. Veuillez demander ces conditions à Wöhner avant de concevoir votre armoire.

Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V
current capacity (IEC) max.:	800 A

Charactéristiques mécaniques

L x H x P:	100 x 665 x 150
Poids:	484,0 kg/100
Pôles:	3 pôles
pour jeux de barres:	30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

CT can be integrated in the device:	ja
CT can be integrated in the CT module:	ja

Points de raccordement

screw connection
M12

Application notes

Les performances d'isolation de l'article dépendent des conditions d'installation.
For using more connection rails in parallel, a rated diversity factor according IEC 61439 should be taken into account.
For using accessorie 33736 Al is not allowed.

Accessoires

accessories for mounting



33738 000A
étrier de serrage CrossLink®
pour des jeux de barres avec protection CrossLink® contre les contacts accidentels
taille 1 - 3

33740 000A
étrier de serrage
etier de serrage sans protection
taille 1 - 3

covers



33733 000A
cache-bornier
universel pour réglettes NH, taille 1 - 3 et réglette de raccordement 800 A
taille 1 - 3

measuring transformers 333mV

37308 000A
Transformateur de mesure 800 A / 333 mV
class 0.5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37306 000A
Transformateur de mesure 500 A / 333 mV
class 0.5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37298 000A
Transformateur de mesure 400 A / 333 mV
class 0.5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37289 000A
Transformateur de mesure 200 A / 333 mV
class 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37297 000A
Transformateur de mesure 250 A / 333 mV
class 0.5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37301 000A
Transformateur de mesure 800 A / 333 mV
class 0.5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37290 000A
Transformateur de mesure 250 A / 333 mV
class 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37296 000A
Transformateur de mesure 200 A / 333 mV
class 0.5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37304 000A
Transformateur de mesure 250 A / 333 mV
class 0.5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37291 000A
Transformateur de mesure 400 A / 333 mV
class 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37303 000A
Transformateur de mesure 200 A / 333 mV
class 0.5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
on request

37294 000A
Transformateur de mesure 800 A / 333 mV
class 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37292 000A
Transformateur de mesure 500 A / 333 mV
class 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37293 000A
Transformateur de mesure 600 A / 333 mV
class 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37299 000A
Transformateur de mesure 500 A / 333 mV
class 0.5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37305 000A
Transformateur de mesure 400 A / 333 mV
class 0.5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37300 000A
Transformateur de mesure 600 A / 333 mV
class 0.5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

37307 000A
Transformateur de mesure 600 A / 333 mV
class 0.5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
Nouveau

current transformers class 1

37212 000A
transformateur de courant 200 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37213 000A
transformateur de courant 250 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37214 000A
transformateur de courant 400 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37215 000A
transformateur de courant 500 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37216 000A
transformateur de courant 600 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37217 000A
transformateur de courant 800 A / 5 A
2,5 VA / classe 1
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

current transformers class 0.5

37219 000A
transformateur de courant 200 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37220 000A
transformateur de courant 250 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37221 000A
transformateur de courant 400 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37222 000A
transformateur de courant 500 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37223 000A
transformateur de courant 600 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37224 000A
transformateur de courant 800 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
fino esaurimento scorte

37232 000A
transformateur de courant 200 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37233 000A
transformateur de courant 250 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37234 000A
transformateur de courant 400 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37235 000A
transformateur de courant 500 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

current transformers class 0.5s

37226 000A
transformateur de courant 250 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
fino esaurimento scorte

37227 000A
transformateur de courant 400 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37228 000A
transformateur de courant 500 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
fino esaurimento scorte

37229 000A
transformateur de courant 600 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37230 000A
transformateur de courant 800 A / 5 A
2,5 VA / classe 0,5
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
fino esaurimento scorte

37236 000A
transformateur de courant 250 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis
fino esaurimento scorte

37237 000A
transformateur de courant 400 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

37238 000A
transformateur de courant 500 A / 5 A avec déclaration de conformité
2,5 VA / classe 0,5s
lorsqu'ils sont utilisés sur des jeux de barres ou dans des adaptateurs 630 A, la référence 37900 est également requis

https://pim.woehner.de/FR/FR/1000159386