

## Sammelschienenadapter 1320 A (32807)



Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

### Beschreibung

Art.-Nr.: **32807** 000A

EQUES<sup>®</sup> 185Power

Sammelschienenadapter 1320 A

300 x 652, Verbindung oben, Klemmkontaktierung

für ABB Tmax T7, XT7 (1600 A), Emax E1.2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A)

für Sammelschienen 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

### System

185Power

Produktgruppe 05

Untergruppe 48

VE 1

EAN 4021267328078

ECLASS 6.1 27370304  
ECLASS 7.1 27370304  
ETIM 4.0 EC001531  
ETIM 5.0 EC001531

## Zulassungen

### Standards

IEC 61439-1:2020  
UL 508

### Approbationen

UL



for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EQ185-A1600-C

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <https://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <https://www.ul.com>

CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

## Technische Daten

### Angaben IEC

#### Standards

IEC 61439-1:2020

#### Elektrische Werte IEC

Bemessungsstrom (IEC): 1320 A

Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsspannung (IEC) DC: 800 V

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  AC: 1000 V

Bemessungsisolationsspannung  $U_i$  DC: 1000 V

Bemessungsstossspannung  $U_{imp}$ : 12 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$  max.: 106 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{CW}$  (1,0 s) max.: 50 kA

Verlustleistungsabgabe des Artikels:

Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 237,4 W.

(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 371,0 W.)

## Angaben UL

### Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

### Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL): 1200 A

Bemessungsspannung (UL) AC: 1000 V

Bemessungsfrequenz (UL): 50 / 60 Hz

SCCR unprotected max.: 50 kA

3 cycles (without OPD) @ 1000 V AC

### Mechanische Werte

B x H x T: 300 x 652 x 85

Gewicht: 3150,0 kg/100

Poligkeit: 3-polig

für Sammelschienen: 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

Stromwandler in Gerät integrierbar: ja

## Anwendungshinweise

die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

for UL feeder circuits >250V


# Zubehör

## Abdeckungen



### **32700 000A**

Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig)  
inkl. 3x Abdeckung stirnseitig  
300 mm breit  
für: ABB Tmax T6, T7, Emax E2, Siemens 3VA27



### **32704 000A**

Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)  
für alle Adaptertypen

## Stromwandler Genauigkeitskl. 1



### **32983 000**

Stromwandler 630 A / 5 A  
5 VA / Klasse 1



### **32984 000**

Stromwandler 800 A / 5 A  
5 VA / Klasse 1



### **32985 000**

Stromwandler 1000 A / 5 A  
5 VA / Klasse 1



### **32986 000**

Stromwandler 1250 A / 5 A  
5 VA / Klasse 1



**32987 000**

Stromwandler 1600 A / 5 A  
5 VA / Klasse 1

<https://pim.woehner.de/DE/DE/1000177593>